

FSD-1600

Przełączniki 8/16 portów 10/100 Mbps Fast Ethernet z możliwością montażu w szafie 10" lub 19".



Przełącznik Planet FSD-1600 został zaprojektowany zgodnie z trzema wytycznymi: prosta instalacja i użytkowanie, bardzo solidna obudowa i łatwość diagnostyki problemów. FSD-1600 to prosty przełącznik 10/100 Mbps, wolnostojący z możliwością montażu w szafie 10" lub 19" po zamontowaniu dodatkowych kątowników. Jego walory użytkowe sprawiają, że może stać się podstawowym elementem niedrogiej sieci w małym biurze lub w domu. Przy bardzo korzystnej cenie może idealnie zaspokoić potrzeby niewielkiej sieci, a jego estetyczna, niewielka obudowa sprawia, że można go bez problemu umieścić na biurku. W razie potrzeby można go również instalować w szafie 10" lub 19" i zabezpieczyć w ten sposób przed nieautoryzowanym dostępem.

FSD-1600 to przełącznik szybki i niezawodny. Nadaje się idealnie do łączenia ze sobą sieci lub grup roboczych pracujących z różnymi prędkościami: Ethernet 10 Mbps z Fast Ethernet 100 Mbps. Dzięki swoim walorom może stać się niezwykle użytecznym elementem nowoczesnej sieci komputerowej. Zamontowany zestaw diod świecących LED pozwala natychmiast ocenić stan urządzenia i aktywność użytkowników podłączonych do danego przełącznika.

Warto zwrócić uwagę, że 16 portowy model FSD-1600 posiada dodatkowo podstawowe możliwości prostego zarządzania: za pomocą przełączników DIP-switch można stworzyć VLAN, uaktywnić dwu priorytetowy QoS i skonfigurować trunking portów dla uzyskania większej wydajności łącza uplink..

>>> Podstawowe cechy.

- o Zgodny ze standardem IEEE 802.3, 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-TX.
- o 16 portów 10/100 Mbps z autonegociacją.
- o Przepustowość 10/20 Mbps, 100/200 Mbps z automatycznym dopasowaniem.
- o Full-duplex i Half-duplex z obsługą „back pressure”.
- o Kompaktowa, metalowa obudowa do ustawieniu na biurku montażu w szafie 10" lub 19".
- o Wysokowydajna architektura „Store-and-Forward”.
- o Filtrowanie pakietów z błędami CRC i pakietów niepełnych.
- o Tablica MAC adresów 8K z automatycznym zapisywaniem i aktualizacją.
- o Przepustowość 4,8 Gbps.
- o Zestaw diod LED dla szybkiej kontroli i diagnozy stanu urządzenia.
- o Automatyczne rozpoznawanie MDI / MDI-X na każdym porcie.
- o Instalacja typu „Plug & Play” – włącz i używaj.
- o Wewnętrzny uniwersalny zasilacz AC.
- o DIP-switch do podstawowego zarządzania.

>>> Dane techniczne.

Produkt	Przełączniki SoHo 10 / 100 Mbps z możliwością montażu w szafie 10' / 19"
Model	FSD-1600
Standardy	IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x flow control
Porty	16 RJ-45
Charakterystyka interfejsu RJ-45	Przepustowość 10/100 Mbps Autonegocjacja 10/100 Mbps, 20/200 Mbps Half-Duplex Full-duplex Auto MDI / MDI-X
Tablica MAC adresów	8 K wpisów
Przepustowość	4,8 Gbps
Zarządzanie	DIP switch: VLAN (w oparciu o porty) QoS (dwa priorytety) Port trunking
Wskaźniki wizualne	Diody LED: Power, dla każdego portu RJ-45: LNK/ACT, 100Mbps
Przewody	10 Base-T: 2 parowa skrętka kat. 3, 4, 5 maks. 100m 100 Base-TX: 2 parowa skrętka kat. 5 maks. 100m
Zasilanie	Wewnętrzny zasilacz AC 100 - 240V / 50 - 60Hz
Wymiary	217 x 135 x 43,5 mm (Sz x Gł x Wys) 1U, możliwość montażu jako 10" lub 19"
Materiał obudowy	Metal
Warunki pracy	Temperatura: 0 do 50 st.C Wilgotność: 0 - 90 % bez kondensacji
Certyfikat	FCC, CE Class A

>>> Oznaczenie handlowe.

FSD-1600 Przełącznik 16 portów RJ-45 10/100 Base-TX.

RKE-10A Zestaw do montażu w szafie 10"

RKE-10B Zestaw do montażu w szafie 19"

